

# Placa de control TEMPOMATIC bimando para inodoro

Ref. 464006

Fluxor electrónico bimando a pilas para empotrar - Para inodoro



## DESCRIPCIÓN

Placa de control TEMPOMATIC bimando para inodoro - Ref. 464006

Fluxor electrónico de descarga directa empotrado TEMPOMATIC bimando, kit 2/2:

Para sistemas de descarga sin tanque por conexión directa a la tubería.

Alimentación a pilas CR123 de litio 6 V.

Placa de acero inoxidable satinado 186 x 186 mm y botón pulsador de metal cromado con electrónica integrada.

Fijación mecánica de la placa de control.

Fluxor TEMPOMATIC H3/4" resistente a las aguas grises y al agua de mar.

Detector de presencia infrarrojo antigolpes.

Activación después de detectar 10 segundos de presencia.

Dos modos de activación:

- Sin contacto: la descarga se activa automáticamente cuando el usuario se marcha y garantiza un aclarado después de cada persona.

- Pulsando el botón pulsador antibloqueo autónomo.

La descarga funciona incluso si se corta la corriente.

Aclarado automático «inteligente»: adapta el volumen de descarga en función del uso - 3 l presencia breve, 6 l presencia larga - (ajustable a 2 l/4 l o 5 l/9 l).

3 programas (volumen de descarga ajustable según el tipo de inodoro).

Descarga periódica higiénica cada 24 horas (ajustable a 12 horas u OFF) después del último uso.

Diámetro de alimentación: Ø 20 mm interior mínimo en cualquier punto.

Caudal de base: 1 l/seg a 1 bar dinámico.

Compatible a inodoros con sistema Rimless sin regulación de caudal y adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

A pedir con la referencia del bastidor 564060DE o 564065DE, o con la caja de empotramiento 464PBOX.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Placa de control TEMPOMATIC bimando para inodoro - Ref. 464006

Alimentación	Pilas 6 V
Racor	H3/4"
Tecnología	Electrónica y temporizada
Longitud	186 mm
Ancho	186 mm
Acabado	Acero inoxidable satinado
Normativas y certificaciones	 
Garantía	

## VENTAJAS



Higiene total: sin contacto manual




Descarga directa: no hay estancamiento de agua



Accionamiento voluntario o automático



Alimentación a pilas 123 de litio 6V



---

Reparabilidad

